



Перейти в раздел "Кабельные тестеры"
на сайте
www.iron-harry.ua

Сравнительная таблица кабельных тестеров для идентификации повреждений

Кабельные тестеры этого типа позволяют обнаружить повреждение в кабельной линии СКС и определить его тип. Некоторые модели имеют функцию тонального генератора и совместно с индуктивным щупом могут использоваться для трассировки кабеля и отбора пар.

Внимание!
Сравнительная таблица кабельных тестеров с измерением длины кабеля - Стр 2.
Сравнительная таблица кабельных тестеров для сертификации и квалификации - Стр 3-4.

	NetCat micro	CableMaster 400	CableMaster 200	LANtest Pro IDT	MicroMapper	NETfinder Plus	LAN Pro Navigator	LANtest Kit	NelFinder Pro	NelFinder	MCT-468	PT-70025	PA1574	LANtest-E	468	256713D	Tooltest
Производитель	Greenlee	Softing	Softing	Hobbes	Fluke Networks	Hobbes	Greenlee	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Jonard	Datashark	Greenlee	Hobbes	Greenlee	Fluke Networks	Hobbes
Вывод информации	ЖК дисплей	ЖК дисплей	ЖК дисплей	Светодиоды	Светодиоды	Экран	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
Подсветка дисплея	есть																
Тип разъемов (возможность подключения)	RJ45, 11, Coax (F)	RJ45, 11, Coax (F)	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45, 11	RJ45, Coax (BNC, F)	RJ45	RJ45 (2 шт)	RJ45 (2 шт)	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, Coax	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, Coax (F)	RJ45
Максимальная длина линии		305м	305м	305м	200м	150м	100м	305м	305м	305м		500 м	500 м				
Тестирование витой пары (RJ-45)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Тестирование телефонного кабеля	♦	♦	♦			♦			переходник	переходник	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Тестирование коаксиального кабеля	♦	♦					♦		переходник	переходник						♦	
Определение обрывов, короткого замыкания, перепутанных пар и жил	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Минимальная длина сетевого кабеля для идентификации расплеченных пар	2-3 м	0,5 м	0,5 м	0,4 м	0,6 м	3 м	2 м										
Тестирование целостности экрана	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			♦	♦
Аналоговый тональный генератор	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦					♦	♦	♦
Цифровой тональный генератор																♦	♦
Частота работы генератора	577 / 983 Гц														512/547 Гц	500...1200 Гц	1 кГц
Идентификатор схемы разводки	♦	♦	♦	♦ (4 шт.)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Распознавание кабеля Crossover	♦	♦	♦	♦	♦		♦								♦	♦	♦
Дополнительные функции																ндуктивный щуп	ндуктивный щуп
Идентификация Ethernet																♦	кримпер
Результат в виде "Прошел/Не прошел"	♦	♦	♦			♦	♦										♦
Зажигание LED порта коммутатора				♦		♦			♦	♦							
RJ-45 удаленные идентификаторы с №		5 шт.		4 шт.		8 шт			18 шт								
Coax удаленные идентификаторы с №		5 шт.															
Патч-корд RJ-45	1 шт.				1 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.		1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	
Патч-корд Coax	♦						2 шт.		переходник	переходник				1 шт.		адаптер	
Патч-корд RJ-11						♦			переходник	переходник				переходник		2 шт.	
Переходник RJ-45 на крокодилы	♦	♦														♦	2 шт.
Сумка						♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	
Предупреждение о наличии напряжения	♦	♦	♦												♦		
Защита от входного напряжения	50 В	66 В	66 В												60 В	100 В	100 В
Индикатор низкого заряда батареи	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦									♦	♦
Автоотключение при бездействии	♦	♦					♦									♦	♦
Питание	9 В (Крона)	9 В (Крона)	LR44 - 4 шт.	9 В(Крона)	AAA - 4 шт.	9 В (Крона)	9 В	9 В	9 В(Крона)	6 В (4шт AAA)	9 В (крона)	2 x AAA		9 В (Крона)	9 В	9 В	9 В (Крона)
Габариты основного устройства, мм	150 x 70 x 33	163 x 71 x 36	117 x 58 x 28	124 x 54x 30	125 x 52 x 30	104 x 63 x 29	216x 193x 76	103 x 60 x 26	103 x 60 x 26	103 x 60 x 26		97 x 58 x 33	110 x 60 x 28	80 x 60 x 31	100 x 60 x 25	222 x 48 x 32	205 x 35 x 33.5
Вес, г	220	256	115	102	130	159	1140	120	120	120	231	146	139	85	142		100
Температура эксплуатации	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...40°С			0...43°С		0...50°С	0...50°С				0...50°С	0...50 °С	0...40 °С	
Температура хранения	-10...60 °С	-20...60 °С	-20...60 °С	-20...60°С			-12...50°С		-10...60°С	-30...50°С				-10...60°С	-17...75 °С	-20...60°С	
Влажность	0...95%	10%...90%	10%...90%	0...95%					0...95%	10...90%				0...95%		0...95%	
Код по каталогу	GT-NETcat Micro	PS-PD_CM400	PD-CM200	HB-256652A-IDT	FL-MT-8200-49A	HB-256777	PT-901066	HB-256551/20TH	256555-R	HB-256553	JIC-MCT-468	PT-70025	PT-1574	HB-E-551	3-50-0431	FL-MT-8200-60-KIT	HB-256713D
Ориентировочная цена, USD	156.4		83.81	143.29	204.23	172.67	266	76.28	214.52	145.55	31.79	45	44.69	55.31	76.28	393.34	203.1
																	95.53



Перейти в раздел "Кабельные тестеры" на сайте www.iron-harry.ua

Сравнительная таблица кабельных тестеров для локализации повреждений

Кабельные тестеры, представленные в этом разделе, снабжены импульсным рефлектометром, что позволяет измерять длину кабеля или расстояние до повреждения. Некоторые модели имеют простейшие функции сетевых тестеров, могут работать с несколькими удаленными идентификаторами а также подавать в линию тональный сигнал для трассировки линии совместно с индуктивными щупами.

Внимание!
Сравнительная таблица кабельных тестеров для квалификации - Стр 3.
Сравнительная таблица кабельных тестеров для сертификации - Стр 4.



	NetCat Pro NC500	NetCat Pro KIT	NC500-KIT	NC510-KIT	Microscanner 2	MicroScanner2 KIT	CableMaster 600	CableMaster 650	CableMaster 500	CableMaster 450	lanSmart TDR	lanSmart PRO	lanSmart PRO KIT	Giga-X	CableTool CT50	TS100	TS100Pro
Производитель	Greenlee	Greenlee	Greenlee	Greenlee	Fluke Networks	Fluke Networks	Softing	Softing	Softing	Softing	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Softing	Fluke Networks	Fluke Networks
Тип экрана (черно-белый/цветной)	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б	ч/б	цветной	цветной	ч/б	ч/б	ч/б	ч/б	ч/б	ч/б	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
Размеры дисплея	60 x 58 мм	60 x 58 мм	60 x 58 мм	60 x 58 мм			диагональ 7,1 см	диагональ 7,1 см	2.75"		56 x 29 мм	128 x 64 пикселя	128 x 64 пикселя				
Подсветка дисплея	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦								
Тип разъема	RJ45, Coax (F, BNC)	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, RJ11, Coax	RJ45, RJ11, Coax	RJ45	RJ45, RJ11, Coax	RJ45, RJ11, Coax	RJ45	крокодилы	крокодилы	крокодилы
Определение длины кабеля, м (максимальное)	610	610	610	610	460	460	457	457	610	305	300	300	300	110	750	750	2 438
MAX длина кабеля для определения схемы, м	100	100	100	100			305	305									
MIN длина кабеля для определения расцепленной пары	3 м	3 м	3 м	3 м			1 м	1 м	0,5 м	0,5 м	1 м	1,2 м	1,2 м				
Метод измерения длины кабеля	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	по емкости	по емкости	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR
База кабелей с коэффициентом (NVP)	выбор кабеля в меню прибора, добавление пользовательских кабелей						таблица на задней крышке прибора								♦		
Определение обрывов, КЗ, перепутанных пар и жил	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	обрыв, КЗ	обрыв, КЗ	обрыв, КЗ
Тестирование целостности экрана кабеля	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Определение расстояния до обрыва	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦	♦	♦	♦
Определение расстояния до короткого замыкания	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	ближн/дальн	ближн/дальн	ближн/дальн	♦	♦	♦	♦
Погрешность определения расстояния до обрыва и КЗ	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±(5% + 0,3 м)	±(5% + 0,3 м)	±(3% + 0,35 м)-до обрыва	±(3% + 0,35 м)-до обрыва	±(от 2 до 5 м)	±(от 2 до 5 м)	±(от 2 до 5 м)	± 1 м	±2% ±0,6 м	±(0,6 - 1,8)м	±(0,6 - 2)м
Сохранение нестандартной схемы жил для "PASS"																	
Зажигание светодиода порта коммутатора							♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
Определение наличия активного устройства (PC/HUB)	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
Идентификация типа соединения: 10/100/1000 Base-T	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦			
Распознавание кабеля Crossover	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
Аналоговый тональный генератор	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦
Цифровой тональный генератор					♦	♦						♦	♦	♦			
Частота работы генератора	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	400 Гц/1кГц 500 кГц	400 Гц/1кГц 500 кГц	730 Гц / 1440 Гц	730 Гц / 1440 Гц			1 кГц	1 кГц	1 кГц		575/977 Гц 1/7,82 кГц	1 кГц	1 кГц
Индуктивный щуп (антенна для отбора кабеля)	опция	♦	♦	опция	♦	♦	опция	♦	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Определение пар, по которым передается PoE	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦									
Тестирование PoE с нагрузкой							♦	♦									
Дополнительные функции	Функция записи заметок Memory Pad								LED фонарик люминесцентная клавиатура						Определение расстояния до ответвлений и скруток, измерение напряжения		
Сохранение результатов тестирования, USB кабель							♦	♦									
Ответная часть для проверки схемы проводов	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
RJ-45 удаленные идентификаторы с номером	1 в комплекте 2-8 (опция)	8 шт	1 в комплекте 2-8 (опция)	8 шт	1 в комплекте 2-7 (опция)	7 шт	опция	8 шт	опция	5 шт							
Coax удаленные идентификаторы с номером							опция	20 шт	опция	5 шт		4 шт	4 шт				
Патч-корд RJ-45 в комплекте	♦	♦	♦	♦		♦	2 шт	9 шт									
Патч-корд Coax в комплекте	♦	♦	♦	♦		♦											
Сумка/чехол в комплекте					♦	♦	♦	♦						♦	♦	♦	♦
Переходник RJ-45 на крокодилы в комплекте	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				
Предупреждение о наличии напряжения в линии	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦		♦	♦	♦
Защита от входного напряжения	50 В	50 В	50 В	50 В	48 В	48 В	66 В	66 В	50 В	66 В					250 В	250 В	250 В
Индикатор низкого заряда батареи	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦	♦	♦	♦
Автоотключение при бездействии	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					♦	♦	♦
Питание	9 В (Крона)	9 В (Крона)	9 В (Крона)	9 В (Крона)	3 В (2 шт AA)	3 В (2 шт AA)	9 В (6 шт AA)	9 В (6 шт AA)	9 В (Крона)	9 В (Крона)	4,5 В (3 шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AA)	6 В (4шт AA)	6 В (4шт AA)
Габариты основного блока, мм	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	163 x 76 x 36	163 x 76 x 36	173 x 91,5 x 47	173 x 91,5 x 47	173 x 81 x 35	163 x 71 x 36	138 x 82 x 32	120 x 80 x 33	120 x 80 x 33	138 x 82 x 32	178 x 81 x 36	188 x 69 x 36	188 x 69 x 36
Вес основного блока, г	200	200	200	200	363	363	200	510	305	256	154	120	120	120	247	454	454
Температура эксплуатации	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...45 °C	0...45 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...50 °C	0...40 °C	0...40 °C
Температура хранения	-20...70 °C	-20...70 °C	-20...70 °C	-20...70 °C	-20...50 °C	-20...50 °C	-30...60 °C	-30...60 °C	-20...60 °C	-20...60 °C	-30...50 °C	-30...50 °C	-30...50 °C	-30...50 °C	-10...55 °C	0...55 °C	0...55 °C
Влажность	0...95%	0...95%	0...95%	0...95%	0...90%	0...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...80%	20...80%	20...80%
Код по каталогу	GT-NetCat Pro	GT-NC-KIT	GT-NC500-KIT	GT-NC510-KIT	MS2-100	MS2-KIT	PS-PD_CM600	PS-PD_CM650	PD_CM500	PS-PD_CM450	HB-256003	HB-256003PRO	HB-256003PK	HB-256800	PS-CT50	FL-26500610	FL-TS100-PRO-BT-TDR
Ориентировочная цена, USD	463.1	899.62	734.84	620.17	975.84	1 614.19	798.30	1 106.44	365.74		342.38	495.35	510.26	330.79	425.16	531	1 363.06

Сравнительная таблица кабельных анализаторов для сертификации ККС

Кабельные анализаторы позволяют проверить насколько структурированная кабельная система отвечает заявленным характеристикам (стандартам) и сможет ли обеспечить корректную работу оборудования, пропускную способность, соответствующую определенной категории кабеля. Также анализаторы способны локализовать место и характер повреждения линии. Положительный результат тестирования подтверждает качество смонтированной сети и позволяет получить системную гарантию от производителя компонентов структурированных кабельных систем.

Функции и характеристики	FL-DSX-600-PRO INTL	PS-WX500-CU	PS-WX500-PLUS	FL-DSX2-5000 INT	PS-WX4500	FL-DSX-8000-W INT
Производитель	Fluke Networks	Softing	Softing	Fluke Networks	Softing	Fluke Networks
Частотный диапазон, МГц	500	500	500	1000	2500	2000
Сертификация категории	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A, 8	3, 5, 5e, 6, 6A, 8
Сертификация классов	C, D, E, Ea	C, D, E, Ea	C, D, E, Ea	C, D, E, Ea, F, Fa	C, D, E, Ea, F, Fa	C, D, E, Ea, F, Fa, VII
Аттестация	10GBASE-T	10GBASE-T	10GBASE-T	40GBASE-T	40GBASE-T	40GBASE-T
Запуск автотеста и сохранение результатов на основном и удаленном устройстве с последующей синхронизацией		◆	◆		◆	
Время выполнения "Автотест" для Cat. 6A	10 сек	<9 сек	<9 сек	10 сек	<9 сек	8 сек
Класс точности	V	IIIe	IIIe	V	V	V (1ГГц), VI/2G (2ГГц)
Внутренняя память (отчеты Cat. 6), шт	12000	6000	6000	12000	6000	12000
Объем внутренней памяти	-	1 Gb	1 Gb	-	1 Gb	-
Возможность расширения памяти	-	USB	USB	SD/MMC	USB	SD/MMC
Сенсорный цветной дисплей	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Экран на удаленном модуле	нет	◆	◆	нет	◆	нет
Локация повреждений на основе временной задержки для RL и NEXT	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Схема разводки (WireMap)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Возможность диагностики неисправностей	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Затухание	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Задержка распространения	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Возвратные потери	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ACR и PSACR	◆	◆	◆	◆	◆	◆
NEXT и PSNEXT	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ELFEXT и PSELFEXT	◆	◆	◆	◆	◆	◆
USB интерфейс	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Адаптер для постоянного соединения	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A, опция 7A	Cat 6A, опция 7A	Cat 8 / класса I
Адаптер каналный	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A, опция 7A	Cat 6A, опция 7A	Cat 8 / класса I
Модули оптического тестера	нет	нет	опция	опция	опция	опция
Модули оптического рефлектометра	нет	нет	нет	опция	нет	опция
Адаптеры для линий с коннекторами MPO	нет	нет	опция	нет	опция	нет
Адаптеры для коаксиального кабеля	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Адаптеры для сертификации патч кордов	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Адаптеры для Industrial Ethernet (M12)	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Переговорное устройство	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Время работы от батареи	8ч (Li-Ion)	8ч (Li-Ion)	8ч (Li-Ion)	8ч (Li-Ion)	8ч (Li-Ion)	8ч (Li-Ion)
Ресурс адаптеров канала, подключений		10 000	10 000		10 000	
Ресурс адаптеров постоянной линии, подключений		5 000	5 000		5 000	
Температура эксплуатации	0...45 °C	0...40 °C	0...40 °C	0...45 °C	0...40 °C	0...45 °C
Температура хранения	-20...50 °C	-20...60 °C	-20...60 °C	-20...50 °C	-20...60 °C	-20...50 °C
Влажность	от 0% до 90%	от 10% до 80%	от 10% до 80%	от 0% до 90%	от 10% до 80%	от 0% до 90%
Габариты основного блока, мм	67 x 133 x 280	232 x 126 x 87	232 x 126 x 87	67 x 133 x 280	232 x 126 x 87	67 x 133 x 280
Вес основного блока, кг	1,36	1,4	1,4	1,28	1,4	1,28
Цена, USD	12 191.81	10 100.26	10 819.18	18 259.73	13 381.61	ЗВОНИТЕ

Отчеты Softing WireXpert



Отчеты Fluke Networks DSX

